

电磁吸盘整流控制器

电磁吸盘整流控制器

型号 | EH-M

产地 | 日本·Kanetec

产品描述

用途 将交流电源输入整流为直流，并将其输出到电磁吸盘
启动快速自动消磁，减少电磁吸盘的残余吸附力

特点 自带互锁电路
一键快速消磁。它被编程为在最短的时间内获得稳定的消磁效果
ES-M305B 型号可用于AC100V / 200V 输入电压
具有优异的抗噪性，即使在恒定噪声环境下也能表现出稳定的性能
直流输出电压恒定
控制电磁吸盘所需的基本功能所需的基本功能极其紧凑

型号	电源	输出定格		本体尺寸			取付穴间隔		取付穴
		电压	电流	宽度	高度	深度	宽方向	高方向	
ES-M103B	单相AC 100 V 50/60Hz	DC90V	3A	145	210	100	80	150	4-φ4.5
ES-M305B	单相AC 100/200 V 50/60Hz		5A						